

# Akku-Radio

## MR004G

XGT • LXT • CXT • 12 V - 18 V - 40 V

**Akku-Radio für den Empfang von FM/DAB/DAB+ und Bluetooth-Funktion.**

Robustes Baustellen-Radio mit DAB+ Empfang und Bluetooth. Läuft mit 12 V max bis 40 V max Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil. Nicht für G-Serie Akkus geeignet.

Verwendung der BL4080F und BL4050F Akkus ist nicht empfohlen / vorgesehen, da die hintere Abdeckung nicht geschlossen werden kann.  
Lieferung ohne Akku und Ladegerät.



### Technische Details

Akkuspannung	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Akku-Serie: CXT	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Akku-Serie: XGT	✓
Frequenzbereich FM	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Laufzeit 18V / 2,0 Ah	10 h
Laufzeit 18 V / 4,0 Ah	20 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	26 h
Laufzeit 18V / 6,0 Ah	31 h
Internationale Schutzklasse (IP)	IP65
Produktabmessung (L x B x H)	280 x 171 x 298 mm
Dauerbetrieb 14,4V / 3,0 Ah	12 h
Dauerbetrieb 18V / 3,0 Ah	14 h
Bluetooth	✓
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Ausgangsleistung des Lautsprechers	1,7 W (x2)

### Spezifikationen

- Kompaktes und leichtes Design
- Empfangsmöglichkeit für DAB/DAB+ und FM
- Ausgestattet mit Bluetooth zur drahtlosen Verbindung des Smartphone zum Musik abspielen
- Liefert satten Stereoklang über zwei leistungsstarke 89-mm-Seitenlautsprecher
- Stoßstangen und Metallrohre schützen vor Beschädigungen

**EAN 0088381739085**

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Weitere Informationen

## ■ Mitgeliefertes Zubehör

SE00000679

Netzteil

